

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 333i

DMP 333i		XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ									
Избыточное (70...600 бар)		130							
Абсолютное (70...600 бар)		131							
ДИАПАЗОН	Перегрузка								
0...70,0 бар	140,0 бар		7002						
0...170,0 бар	340,0 бар		1703						
0...350,0 бар	600,0 бар		3503						
0...600,0 бар	1000,0 бар		6003						
другой (при заказе указать диапазон и ед. измерения)			9999						
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ									
4...20 мА / 2-х пров.				1					
0...10 В / 3-х пров.				3					
4...20 мА / 2-х пров. / 0EхiаllСТ4 / DIN 43650				E					
Другой (указать при заказе)				9					
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ									
0,10%					1				
Другая (указать при заказе)					9				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
Разъем DIN 43650 (IP 65)						100			
Разъем Binder Serie 723 5-конт. (IP 67) (IP 67)						200			
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабеля (IP 67)						400			
Разъем Виссапег (IP 68)						500			
Полевой корпус из нерж. стали						800			
Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 2 дискретных выхода						8A0			
Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ + 1 дискретный выход						8B0			
Полевой корпус из нерж. стали + ЖКИ						8C0			
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)						E00			
M12x1 (4-конт.) (Binder 713)						M00			
Разъем Binder Serie 723 7-конт. (IP 67) (для RS 232)						A00			
Другое (указать при заказе)						999			
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
G 1/2" DIN 3852						100			
G 1/2" EN 837-1/-3						200			
G 1/4" DIN 3852						300			
G 1/4" EN 837-1/-3						400			
M20x1,5 DIN 3852						500			
M12x1 DIN 3852						600			
M10x1 DIN 3852						700			
M20x1,5 EN 837-1/-3						800			
Другое (указать при заказе)						999			
УПЛОТНЕНИЕ									
Витон (FKM)								1	
Без уплотнений - сварка (только для EN 837-1/-3; P _n < 170 бар)								2	
EPDM (до 100 бар) (до 160 бар)								3	
NBR (до 600 бар)								5	
Другое (указать при заказе)								9	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									11R
Интерфейс RS 232 (только с разъемом Binder 723 7-конт.)									121
Другое (указать при заказе)									999

Пример

DMP 333i 130-7002-1-1-100-100-1-11R